

## Funk-Wandtaster 6-fach, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 130113  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



- Flexibel einsetzbarer Funk-Wandtaster mit sechs Kanälen zur zentralen Steuerung von angelernten Homematic Geräten
- Direktes Anlernen aller Homematic Aktoren möglich
- Signal-LED signalisiert das Senden bzw. Bestätigen von Befehlen und dient zur Ausgabe von Fehlermeldungen
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation) und ELSO (Joy)
- Mögliche Bedienfunktionen sind Geräte Schalten (an/aus), Licht Dimmen (hell/dunkel) oder Rollläden fahren (auf/ab)
- Montage auch im mitgelieferten Wechselrahmen oder in vorhandenem Rahmen einer Mehrfachkombination möglich
- Frei platzierbar durch Anschrauben und Ankleben
- Beschriftungsfeld für individuelle Tastenbezeichnungen

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer:	5 Jahre (typ.)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T):	85,5 x 85,5 x 21,5 mm
Gewicht:	70 g (ohne Batterie)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	130113
EAN-Code:	4047976301133
Kurzbezeichnung:	HM-PB-6-WM55
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	184,0 g

### LIEFERUMFANG

Funk-Wandtaster 6-fach  
 2x LR03/Micro/AAA  
 Wechselrahmen  
 Montagematerial (2x Schrauben, 2x Dübel,  
 2x Klebestreifen, 1x Montageplatte)  
 Beschriftungsvorlage  
 Bedienungsanleitung in DE und EN